


Talhólfsskilaboð



Skilaboðamerki kemur á skjáinn til að gefa til kynna að ný skilaboð biði í Talhólfinu. Einnig blikkar hægt rautt ljós á símanum.

Hlusta á talhólfsskilaboð:

1. Veljið  eða **Conn**
2. Hlustið á röddina í símanum og fylgið leiðbeiningum hennar til að hlusta á skilaboðin.

Síminn sniðinn að eigin notum

Símtalaskráning

1. Veljið **History** (þegar síminn er ekki í notkun), veljið  eða  til að fletta í gegnum númerin
2. Veljið það númer sem leitað er að, eftirfarandi möguleikar eru þá í boði:
 - Veljið **Send** til að hringja í númerið
 - Veljið **Delete** til að eyða númeri af listanum

Ef valinn er **Option** hnappurinn eru eftirfarandi möguleikar í boði:



- Veljið **Detail** til að sjá frekari upplýsingar um viðkomandi símtal
- Veljið **Add to Contacts** til að bæta númerinu inn í símaskrá símans
- Veljið **Add to Blacklist** til loka fyrir að viðkomandi númer geti hringt aftur í símann
- Veljið **Delete All** til að eyða öllum númerunum úr skránni

Tengiliðaskrá (Contact Directory)



Til að bæta við tengilið:

1. Veljið **Directory**, (þegar síminn er ekki í notkun), veljið svo viðeigandi hóp (group).
2. Veljið **Add** til að bæta við nýjum tengilið.
3. Sláið inn nafn tengiliðs í reit merktann **Name** og svo númerin í viðeigandi reiti.
4. Veljið **Add** til að vista breytingarnar.

Til að breyta tengilið:



1. Veljið **Directory** (þegar síminn er ekki í notkun), veljið viðeigandi hóp.
2. Veljið  eða  til að finna tengiliðinn sem á að breyta, veljið **Option** og veljið svo **Detail** af aðgerðarlistanum.
3. Breytið því sem þarf að breyta.
4. Veljið **Save** til að til að vista breytingarnar.

Til að eyða tengilið:



1. Veljið **Directory** (þegar síminn er ekki í notkun), veljið svo viðeigandi hóp.
2. Veljið  eða  til að finna viðeigandi Tengilið, veljið **Option** og svo **Delete** af aðgerðarlistanum.
3. Þegar meldingin "Delete Selected Item?" kemur á skjáinn, veljið þá **OK**

Ath: Auðvelt er að bæta við tengilið beint úr Símtalaskránni, sjá "Til að bæta við Tengilið" hér að ofan.

Styrkstillingar

- Veljið  á meðan símtal er í gangi, til að stilla hlustunnar styrkinn á simtólinu/hátalaranum/höfuðtólinu
- Veljið  þegar síminn er ekki í notkun, til að stilla styrk hringingar

Hringitónar

1. Veljið **Menu** (þegar síminn er ekki í notkun), veljið svo **Settings->Basic Settings->Ring Tones**.
2. Veljið  eða  þar til viðeigandi hringitónn er fundinn.
3. Veljið **Save** til að vista breytingarnar.

Fyrir ýtarlegar leiðbeiningar bendum við á eftirfarandi vefslóð:

http://www.yealink.com/SupportDownloadfiles_detail.aspx?Catelid=334&flag=142

Copyright © 2014 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Yealink
EASY VOIP



IP-Sími fyrir fyrirtæki

SIP-19P & SIP-21P



Einfaldar Leiðbeiningar

www.yealink.com

Gildir frá og með húgbúnaðarútgáfu 72.1.


Grunnaðgerðir

Til að hringja út


Með símtóli:

- Lyftu upp símtólinu.
- Veljið símanúmer, veljið svo **Send**.

Til að hringja út með hátalaranum:

- Veljið .
- Veljið símanúmer, veljið svo **Send**.

Til að hringja út með höfuðtóli:

- Veljið , til að virkja höfuðtölið.
- Veljið símanúmer, veljið svo **Send**.

Ath: Á meðan á símtali stendur er auðvelt að skipta milli handtóls, hátalara eða höfuðtóls með ofangreindum aðgerðum. Höfuðtólshnappur er einungis virkur ef höfuðtöl er tengt við símann.

Svara símtali


Með handtóli:

Lyftu upp handtólinu

Með hátalaranum:

Veljið .

Með höfuðtóli:

Veljið .

Ath: hægt er að leiða símtal hjá sér með því að velja **Reject**

Ljúka símtali

Með handtóli:

Leggið handtölið aftur á símtækið eða veljið **Cancel**






Með hátalaranum:

Veljið  eða veljið **Cancel**



Með höfuðtóli:

Veljið **Cancel**

Endurval

- Veljið  til að komast í lista yfir síðustu símanúmerin sem hringt var í, veljið svo  eða  til að fletta í listanum, veljið svo  eða **Send**
- Veljið  tvisvar til að hringja í síðasta númer sem hringt var í

Loka og opna fyrir míkrofón (Mute/ Un-mute)



- Veljið  til að loka fyrir míkrofón í símtali
- Veljið  aftur til að opna fyrir hann

Símtal sett á bið og tekið af bið

Til að setja símtal á bið:

Veljið **Hold** á meðan á samtali stendur



Til að taka símtal aftur tilbaka af bið, eru eftirfarandi aðgerðir í boði:

- Ef aðeins eitt símtal er á bið, veldu **Resume**
- Ef fleiri en eitt símtal eru á bið, veldu  eða  til að velja rétt símtal til að taka tilbaka, veldu svo **Resume**.




Áframsending símtala

Hægt er að áframsenda símtöl á eftirfarandi hátt:




Senda beint (Blind Transfer):

- Veljið  á meðan á símtali stendur. Símtalið fer þá í bið.
- Veljið númerið sem símtalið skal sent á.
- Veljið .

Senda án kynningar (Semi-Attended Transfer):

- Veljið  á meðan á símtali stendur. Símtalið fer þá í bið.
- Veljið númerið sem símtalið skal sent á, veljið svo .
- Veljið  þegar hringitönn heyrir

Senda með kynningu:

- Veljið  á meðan á símtali stendur. Símtalið fer þá í bið.
- Veljið númerið sem símtalið skal sent á, veljið svo .
- Veljið  þegar svarað er á hinum endanum.

Símtalsflutningur



Til að virkja Símtalsflutning:

- Veljið **Menu** (þegar síminn er ekki í notkun), veljið svo **Features->Call Forward**.
- Veljið viðeigandi flutningsaðgerð:

Always Forward----Öll símtöl flutt skilyrðislaust.

Busy Forward----Símtöl flutt þegar síminn er upptekinn.

No Answer Forward----Símtöl flutt ef ekki er svarað í símann.

- Veljið númerið sem flytja á í. Ef valið er **No Answer Forward**, veljið þá  eða  til að velja eftir hversu margar hringingar flutningurinn á að virkjast.
- Veljið **Save** til að vista breytingarnar.

Símafundur

- Veljið **Conf** (á meðan á símtali stendur). Símtalið fer á bið.
- Veljið númer þriðja aðila sem bæta á við á símafundinn, veljið svo **Send**.
- Veljið **Conf** aftur þegar þriðji aðillinn svarar. Allir aðilar eru nú tengdir saman á símafunði.
- Veljið **Cancel** til að slíta símafunði.

Ath: Hægt er að deila símafunði upp í tvö aðskilin símtöl með því að velja **Split**.